

Ableseung der Verbrauchsdaten Bauprovisorien



Frontansicht des MT174

- ① LC Display
- ② Aufruftaste

Aufruftaste:

Im normalen Betriebszustand werden die Positionen Wirkenergie +A Tarif 1+2 roulierend angezeigt.

Mit der Abruftaste werden weitere Werte aus der Abruffliste angezeigt. Dabei stehen die Symbole ○ und ● für:

- ☞ ○ Kurzes Betätigen (kürzer als 2 s) der Abruftaste wechselt auf den nächsten Listenwert oder Menüpunkt
- ☞ ● Für Ableseungen der Verbräuche des Eifachtarifzählers gilt dieses Register!

Wichtig:

Der Zähler kann durch die interne Speisung auch im stromlosen Zustand abgelesen werden!

	Fehleranzeige (keine Fehler)	
☞ ○	F.F.0	0000000
	Geräteseriennummer	
☞ ○	0.0.0	63160469
	Fabrikationsnummer	
☞ ○	C.1.0	63160469
	Uhrzeit	
☞ ○	0.9.1	07:32:22
	Datum	
☞ ○	0.9.2	10.12.15
	Aktuelle Wirkleistung P+ (kW)	
☞ ○	1.7.0	0.00
	Gesamte Wirkenergie A+ (kWh)	
☞ ○	1.8.0	0000000

	Gesamte Wirkenergie A+ Tarif 1 (kWh)	
☞ ○	1.8.1	0000000
	Gesamte Wirkenergie A+ Tarif 2 (kWh)	
☞ ●	1.8.2	0000000
	Aktuelle Wirkleistung P- (kW)	
☞ ○	2.7.0	0.00
	Gesamte Wirkenergie A- (kWh)	
☞ ○	2.8.0	0000000
	Gesamte Wirkenergie A- Tarif 1 (kWh)	
☞ ○	2.8.1	0000000
	Gesamte Wirkenergie A- Tarif 2 (kWh)	
☞ ○	2.8.2	0000000
	End	