

## Ableseung der Verbrauchsdaten Bauprovisorien



Frontansicht des AS1440

- ① LC Display
- ② Aufruftaste

### Aufruftaste:


Im normalen Betriebszustand werden die Positionen Wirkenergie +A Tarif 1+2 roulierend angezeigt.

Mit der Abruftaste werden weitere Werte aus der Abruffliste angezeigt. Dabei stehen die Symbole ○ und ● für:

- ☞ ○ Kurzes Betätigen ( **kürzer** als 2 s ) der Abruftaste wechselt auf den nächsten Listenwert oder Menüpunkt
- ☞ ● Für Ablesungen der Verbräuche des Zählers gilt dieses Register!

## Wichtig:

Der Zähler kann durch die interne Speisung auch im stromlosen Zustand abgelesen werden!

	Anzeige (im stromlosen Zustand Taste länger 2 s)	
☞ ○		
	Menue (Taste länger 2 s)	
☞ ○	<b>Std-dAtA</b>	
	Anzeige aller Registerinhalte der Liste	
	Fabrikationsnummer LKW Zähler	
☞ ○	0.0.0	
	190636	
	Gesamte Wirkenergie A+ Tarif 1 (kWh)	
☞ ●		kWh
	1.8.1	0000000
	Identifikation	
☞ ○	0.2.0	
		2A07
	Geräteserienummer	
☞ ○	0.2.1	
		11357071
☞ ○		End